

Thin Client

Ino SoC Series



Ino SoC Series, il più piccolo Thin Client System-on-Chip con processore TI DM8148

La nuova serie di Thin Client Praim Ino Soc, ottimizzato per il protocollo Citrix HDX, è ideale per accedere infrastrutture di Desktop Virtuali con elevate prestazioni multimediali

- Integra il supporto verso le infrastrutture Citrix XenApp, XenDesktop, VMware Horizon View, Microsoft RDS.
- GPU integrata per il supporto 3D e il DSP ottimizzato per elevate prestazioni multimediali
- Ridotti consumi elettrici, è una soluzione green, solamente 9 Watt
- Alta affidabilità e la facile gestione remota offerta dalla console di gestione ThinMan, permettono di ridurre i costi totali di possesso (TCO) della postazione di lavoro
- Accesso semplice e sicuro alle applicazioni aziendali, senza rischio virus
- DVI dual monitor, 4 porte USB esterne
- Risoluzione video fino a 1920 x 1200 @30fps con accelerazione grafica 3D
- Dimensioni ultracompatte, si installa sul retro di un monitor LCD con standard VESA, annulla completamente l'ingombro dell'unità nella postazione di lavoro

CERTIFIED FOR



OPERATING SYSTEM

Praim
ThinOX
Linux Embedded



Specifiche	I9010	I9020	I9030	I9050
Processore/ Chipset	Texas Instruments TM DM8148 1GHZ ARM			
Alimentatore	esterno 100/240VAC 50/60Hz, 12VDC / 2A max			
Consumo elettrico: attivo / stand-by	8.7W / 0.3W			
Dim. dispositivo, peso / Dim. imballo, peso	29 (L) x 145 (H) x 133 (P) mm, 0.600 Kg / 83 (L) x 232 (H) x 205 (P) mm, 1.500 Kg			
Certificazioni dispositivo / alimentatore	CE, FCC Class B, Energy Star 5.0 / CE, FCC Class B, GS TUV,UL			
Temperatura di funzionamento / umidità	0° ÷ 35° / 20% ÷ 80%			
Aggancio di sicurezza	Kensington			
Sistema Operativo	Prais ThinOX			
Memoria RAM / Memoria Flash	1GB / 2GB			
Risoluzione video / Colori	DDC 4:3, 16:10 WIDE, 1920 x 1200 Dual Monitor / 32 bit color			
Periferiche				
Porte USB	4 porte USB 2.0 (2 fronte + 2 retro)			
Rete LAN	10/100/1000 BaseT Ethernet RJ45			
Monitor	1 porta DVI-I + 1 porta DVI-D (con adattatore DVI-VGA incluso)			
Porta parallela	con cavo adattatore USB - Parallelo (accessorio opzionale)			
Audio In MIC / Audio Out Cuffie	1 x 1/8 inch jack / 1 x 1/8 inch jack			
Altoparlante integrato	Altoparlante integrato 1 W			
Mouse USB	Incluso di serie			
Protocolli e client residenti				
TCP/IP, DNS, DHCP, FTP, SNMP MIB II	✓	✓	✓	✓
Auth. 802.1X Ethernet EAP/PEAP MSCHAPV2	✓	✓	✓	✓
Client RDP			RDP 7.0	RDP 7.0
Client VMware Horizon View Client (RDP/PCoIP)		Horizon View 2.3		Horizon View 2.3
Citrix ICA Receiver	ICA 13			ICA 13
Citrix ICA PN Agent con desktop locale				✓
Citrix HDX Multimedia Media Redirection (Client Rendered)	Nota 1			✓
Citrix HDX Flash Redirection (Client Rendered)				✓
Citrix HDX Realtime Webcam Redirection	✓			✓
Browser locale				✓
Flash Player Locale	Adobe 11			Adobe 11
Local Media Player	-			✓
Local PDF Reader				✓
Supporto di stampa CUPS	✓	✓	✓	✓
Protocollo di stampa via LPD/LPR e RAW	✓	✓	✓	✓
Sistemi operativi supportati				
Citrix XenApp 6.0, Citrix XenDesktop 5.6	✓			✓
MS Windows 2000/2003/2008 TS / RDS			✓	✓
VMware View 5.1		✓		✓
Amministrazione / interfaccia Utente				
Gestione remota via Prais ThinMan	✓	✓	✓	✓
SW Upgrade / VNC shadow / WakeOn LAN	✓	✓	✓	✓
Screen saver con password	✓	✓	✓	✓
Interfaccia Utente in modalità Zero Client VDI (Senza desktop locale)	✓	✓	✓	✓
Interfaccia Utente con Desktop e barra delle applicazioni locali				✓
Supporto connessioni multiple concorrenti				✓
Accessori				
	Codice	Codice	Codice	Codice
Tastiera 105 tasti USB standard PC nera	89T1200**	89T1200**	89T1200**	89T1200**
Tastiera 105 tasti USB standard PC nera con lettore smart card integrato	89T1300**	89T1300**	89T1300**	89T1300**
Add-on Prais Media streaming codecs (76AC00006)	76AC00006	76AC00006	76AC00006	76AC00006
KIT di fissaggio VESA monitor	80EC00032	80EC00032	80EC00032	80EC00032
Note				
Nota 1	Disponibile come opzione sul modello, richiede opzione Multi Media Codecs			
Garanzia				
3 anni franco fabbrica				

**= Per le tastiere il doppio asterisco rappresenta il codice linguaggio del prodotto (IT= Italiano - UK= Inglese UK - ES= Spagnolo - PT= Portoghese - DE= Tedesco)

Note:	<input checked="" type="checkbox"/> Disponibile	<input checked="" type="checkbox"/> Installabile dall'utente limitatamente allo spazio disponibile su disco	<input type="checkbox"/> Richiede ThinMan (TEE o TPE) + TCe VDA
-------	---	---	---

Ver. 1.07 - Luglio 2014

ITALY (HQ)

PRAIM SRL - VIA EZIO MACCANI, 191
38121 TRENTO (TN)
ITALY

p: +39 0461 420517 | f: +39 0461 420581

INFO@PRAIM.COM - WWW.PRAIM.COM

SPAIN

PRAIM SRL - CALLE CALÉNDULA, 93 - MINIPARC III
EDIFICIO E - 28109 ALCODENDAS (MADRID)
SPAIN

p: +34 91 790 24 51

INFO@PRAIM.COM - WWW.PRAIM.ES

UNITED KINGDOM

PRAIM LTD - 1 BATH STREET
LONDON, EC1V 9LB,
UNITED KINGDOM

p: +44 (0)20 7097 8822

INFO@PRAIM.COM - WWW.PRAIM.CO.UK